РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОДНОКАНАЛЬНЫЙ WI-FI МОДУЛЬ

QS-WIFI-S10



Управление освещением и другими совместимыми нагрузками через Tuya Smart и настенный выключатель.

Wi-Fi • 1CH • Tuya Smart

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры из оригинальной инструкции

Модель	**QS-WIFI-S10**
Питание	**AC 100-240 V, 50/60 Hz**
Макс. нагрузка	**LED 300 W; 16 A***
Wi-Fi	**2.4-2.4835 GHz**
Стандарт	**IEEE 802.11 b/g/n**
Температура	**−10 … +40 °C**
Габариты	**39.2 × 39.2 × 18 mm**
Защита	**IP20**
Гарантия	**1 год**

* Сверьте нагрузку с маркировкой устройства.

ВОЗМОЖНОСТИ

Удалённое управление

Смартфон с приложением Tuya Smart.

Расписания

Таймеры и автоматизации включения.

Локальный контроль

Использование обычного настенного выключателя.

Голосовые помощники

Работа через совместимые интеграции, включая Alexa и Google Assistant.



УСТАНОВКА И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Монтаж и все работы с сетевым напряжением выполняет только квалифицированный электрик.
- Перед работами питание должно быть отключено, а отсутствие напряжения — проверено специалистом.
- Не допускайте воздействия воды, высокой температуры и механических повреждений.
- Не вскрывайте устройство и не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно.

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Модуль допускает работу с обычным настенным выключателем.

Управление через приложение и физический выключатель синхронизируются в пределах возможностей устройства.

Фактическая работа зависит от подключения, настроек и состояния питания.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Для точного подключения используйте оригинальную схему производителя и маркировку клемм. Электромонтаж выполняет специалист.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Если модуль не добавляется в приложение:

Проверьте, что модуль получает питание.

Убедитесь, что телефон подключён к сети Wi-Fi 2,4 ГГц.

Убедитесь в правильности пароля сети.

Проверьте устойчивость соединения и режим сопряжения.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Какие устройства совместимы?

Подходящие бытовые нагрузки в пределах параметров модуля.

Что произойдёт без Wi-Fi?

При сохранении питания обычный выключатель может продолжать работать. Удалённое управление будет недоступно.

Сменился роутер или пароль?

Потребуется повторное сопряжение с новой сетью.

TUYA SMART

1. УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Найдите приложение Tuya Smart в App Store или Google Play и установите его.

Откройте приложение и разрешите необходимые системные функции для обнаружения устройств.



2. РЕГИСТРАЦИЯ

Создайте учётную запись с помощью телефона или электронной почты.

Подтвердите адрес или номер кодом, который пришлёт сервис, и выполните вход.



3. РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ

После установки специалистом переведите модуль в режим обнаружения способом, предусмотренным производителем.

Обычно индикатор начинает быстро мигать. Состояние индикатора показано в исходной инструкции.



4. ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА

В Tuya Smart нажмите «+» и выберите добавление устройства.

Приложение поддерживает автоматическое обнаружение, в том числе с Bluetooth, если это доступно на телефоне.



5. СОЕДИНЕНИЕ

Следуйте инструкциям приложения.

Обнаружение и подключение могут занимать примерно 10–120 секунд в зависимости от условий сети.

Телефон должен находиться в зоне уверенного сигнала Wi-Fi.



6. УПРАВЛЕНИЕ

После успешного добавления устройство появится в Tuya Smart.

В карточке доступны включение, выключение и поддерживаемые настройки автоматизации.



7-8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

При наличии совместимых сервисов можно подключить голосовое управление и открыть доступ членам семьи.

Системные требования: роутер Wi-Fi 2,4 ГГц, смартфон с поддерживаемой версией iOS или Android, приложение Tuya Smart.

Внимание: электрические схемы в этой переработанной инструкции носят обзорный характер и не заменяют схему производителя.

