УМНЫЙ ТРЁХКАНАЛЬНЫЙ WI-FI МОДУЛЬ

QS-WIFI-S10-3C | 3CH Wi-Fi Switch Module



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество каналов	**3**
Питание	**AC 100–240 В, 50/60 Гц**
Нагрузка	**LED: до 3 × 150 Вт**
Ток	**до 3 × 5 А**
Wi-Fi	**2,4 ГГц, IEEE 802.11 b/g/n**
Температура	**−10…+40 °C**
Размеры	**39,2 × 39,2 × 18 мм**
Степень защиты	**IP20**

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

01 Три канала

Раздельное управление тремя группами нагрузки.

02 Управление со смартфона

Приложение Tuya Smart для iOS и Android.

03 Автоматизация

Расписания, таймеры и сценарии в приложении.

04 Ручное управление

Совместимая настенная клавиша и управление через приложение.

УСТАНОВКА И БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Электромонтаж выполняет только квалифицированный специалист.
2. Перед монтажом необходимо отключить питание и проверить отсутствие напряжения.
3. Подключение — строго по схеме и маркировке на корпусе конкретного устройства.
4. Использовать внутри помещений, в сухом месте; не разбирать, не превышать нагрузку.
5. После проверки соединений и безопасного включения можно перейти к настройке.

НАСТРОЙКА TUYA SMART

1. Установите Tuya Smart через App Store или Google Play.
2. Войдите в приложение или создайте учётную запись.
3. Включите Wi-Fi 2,4 ГГц и Bluetooth на смартфоне.
4. Переведите устройство в режим сопряжения согласно руководству производителя; индикатор начнёт мигать.
5. В приложении нажмите «+», выберите устройство и выполните подсказки.
6. После подключения проверьте управление каждым из трёх каналов.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Не подключается к приложению?

Проверьте питание, сеть 2,4 ГГц, пароль Wi-Fi и близость маршрутизатора.

Что будет без Wi-Fi?

Локальное управление совместимым выключателем обычно остаётся доступным; удалённый доступ требует сети.

Как сменить сеть?

Повторно выполните сопряжение с новой Wi-Fi сетью через приложение.

TUYA SMART



Важно: это адаптированная инструкция для сайта. Характеристики указаны по фотографии заводского вкладыша; для безопасного подключения используйте только оригинальную схему на корпусе изделия.