WI-FI ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

Инструкция по эксплуатации и подключению • Smart Life / Tuya Smart

Беспроводной PIR-датчик обнаруживает движение в зоне контроля и передаёт события в мобильное приложение через Wi-Fi.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	**3 батарейки AAA, 1,5 В**
Ток ожидания	**не более 40 мкА**
Угол обнаружения	**120° по вертикали и горизонтали**
Дальность	**до 5 м**
Беспроводная сеть	**Wi-Fi 2,4 ГГц (802.11 b/g/n)**
Рабочая температура	**−30…+70 °C**
Размеры	**35 × 65 × 30 мм**

СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРА

Быстро мигает	Режим добавления Bluetooth
Медленно мигает	Режим точки доступа (AP)
Один красный сигнал	Сработал датчик
Сброс	Удерживайте Reset около 4 секунд; затем индикатор быстро мигает

УСТАНОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ

1. Вставьте три батарейки AAA, соблюдая полярность, указанную в отсеке.
2. Выберите устойчивое место на стене или другой вертикальной поверхности.
3. Рекомендуемая высота установки по заводской схеме — около 2 м.
4. Расположите датчик так, чтобы движение происходило поперёк зоны обнаружения.
5. Не размещайте датчик возле источников тепла, прямых солнечных лучей и влажных зон.

УВЕДОМЛЕНИЯ И ДОСТУП

- События движения доступны в журнале устройства в приложении.
- Для push-уведомлений откройте Smart Life → Профиль → Настройки → Push-уведомления и разрешите уведомления в телефоне.
- Для передачи доступа выберите устройство → настройки → «Общий доступ» и укажите аккаунт получателя.
- В сценариях автоматизации можно задать действия при обнаружении движения, если такая функция доступна для устройства.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К SMART LIFE

1. Установите приложение Smart Life из App Store или Google Play и войдите в аккаунт.
2. На телефоне включите Bluetooth и подключитесь к сети Wi-Fi 2,4 ГГц.
3. На главном экране нажмите «+» → «Добавить устройство»; выберите датчик движения, если он не найден автоматически.
4. При необходимости удерживайте кнопку Reset около 5 секунд до быстрого мигания индикатора.
5. Введите пароль Wi-Fi и подтвердите подключение. Дождитесь добавления устройства и нажмите «Готово».

ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ

- Проверьте батарейки и радиус действия Wi-Fi.
- Используйте сеть 2,4 ГГц, а не только 5 ГГц.
- Убедитесь, что правильно указан пароль сети и приложению даны необходимые разрешения.
- Повторите сброс и добавление. При AP-режиме следуйте подсказкам приложения.

Внимание: описание подготовлено по фото заводской инструкции. Названия меню и доступность функций могут меняться в разных версиях Smart Life. Датчик предназначен для обнаружения движения и не заменяет сертифицированную охранную систему.