01 WI-FI DIN RAIL SWITCH

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Умное реле на DIN-рейку с управлением через приложение Smart Life.

Дистанционное и ручное управление; при поддержке конкретной версии — учёт электроэнергии.

В инструкции производителя указаны варианты с измерением и без измерения. Конкретные функции определяются по модели и маркировке устройства.



02 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Удалённое управление со смартфона
- Голосовое управление (при поддержке платформы)
- Таймер и обратный отсчёт
- Циклическое расписание
- Просмотр потребления электроэнергии в версии с измерением

1P+N

Wi-Fi **Smart Life**

03 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Протокол	**Wi-Fi (по умолчанию)**
Рабочее напряжение	**100–240 В AC**
Управление	**Удалённое / ручное**
Схема полюсов	**1P+N, N — проходной**
Варианты	**С учётом / без учёта**
Доп. варианты	**SigMesh / Zigbee — опции**

Номинальный ток и условия подключения проверьте по маркировке именно вашего устройства.

04 СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ

Без измерения

Постоянный синий: включено. Индикатор выключен: выключено. Мигающий синий: режим сопряжения.

С измерением

Постоянный синий: соединение с сетью успешно. Медленно мигающий синий: сопряжение. Индикатор не горит: нет сетевого подключения. Индикатор кнопки зависит от состояния реле.

LED • Wi-Fi • ON / OFF

05 МОНИТОРИНГ ЭНЕРГИИ

В версии с измерением приложение может показывать напряжение, ток, мощность и историю потребления по дням, месяцам и годам. Функции зависят от модификации.

5.00 kWh



График ниже — условная иллюстрация, не реальные показания.

06 НАСТРОЙКА · ШАГИ 1–2

- Монтаж на DIN-рейке и подключение питания должен выполнять квалифицированный электрик, строго по маркировке клемм и схеме конкретной модели.
- Включите Bluetooth и Wi-Fi на телефоне. Откройте Smart Life и войдите в аккаунт.
- Для перехода в режим подключения удерживайте кнопку питания примерно 5–10 секунд до медленного синего мигания индикатора.



07 НАСТРОЙКА · ШАГИ 3–4

- В приложении нажмите «+» / «Добавить устройство». Дождитесь обнаружения устройства; при необходимости следуйте инструкции выбранного шлюза.
- Выберите рабочую сеть Wi-Fi, введите пароль и нажмите «Далее».
- Заявленная в бумажной инструкции последовательность может отличаться по версии приложения и типу протокола.



08 НАСТРОЙКА · ШАГИ 5–6

- Дождитесь завершения подключения: устройство появится в приложении.
- После успешного подключения индикатор, согласно бумажной инструкции, меняется с медленного мигания на постоянное синее свечение.
- Проверьте дистанционное управление и доступные функции мониторинга.



09 СОВМЕСТНЫЙ ДОСТУП И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Откройте страницу устройства в приложении и раздел общего доступа / Share Device.
- Выберите совместное использование с учётной записью и укажите аккаунт получателя.
- Монтаж и любые работы с сетью 100–240 В — только квалифицированным электриком. Не работайте с устройством под напряжением.
- Не используйте иллюстрации этой переработанной инструкции как электрическую схему подключения.

