UCH KANALLI AQLLI WI-FI MODUL

QS-WIFI-S10-3C | 3CH Wi-Fi Switch Module



TEXNIK XUSUSIYATLAR

Kanallar soni	**3**
Ta’minot	**AC 100–240 V, 50/60 Hz**
Yuklama	**LED: 3 × 150 W gacha**
Tok	**3 × 5 A gacha**
Wi-Fi	**2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n**
Harorat	**−10…+40 °C**
O‘lchamlari	**39,2 × 39,2 × 18 mm**
Himoya darajasi	**IP20**

ASOSIY IMKONIYATLAR

01 Uchta kanal

Uchta yuklama guruhini alohida boshqarish.

02 Telefon orqali

iOS va Android uchun Tuya Smart ilovasi.

03 Avtomatlashtirish

Jadval, taymer va ilova ssenariylari.

04 Qo‘lda boshqarish

Mos devor kaliti va mobil ilova orqali boshqarish.

O‘RNATISH VA XAVFSIZLIK

1. Elektr ulash ishlarini faqat malakali mutaxassis bajarishi kerak.
2. O‘rnatishdan oldin tokni uzing va kuchlanish yo‘qligini tekshiring.
3. Faqat aynan shu qurilma korpusidagi belgi va original sxemaga amal qiling.
4. Quruq xonada ishlating; modulni ochmang, yuklama chegarasidan oshmang.
5. Ulanishlar mutaxassis tomonidan tekshirilgach, dasturiy sozlashga o‘ting.

TUYA SMART ILOVASINI SOZLASH

1. Tuya Smart ilovasini App Store yoki Google Play’dan o‘rnating.
2. Hisobingizga kiring yoki ro‘yxatdan o‘ting.
3. Telefonda 2,4 GHz Wi-Fi va Bluetooth’ni yoqing.
4. Ishlab chiqaruvchi yo‘riqnomasiga ko‘ra modulni ulash rejimiga o‘tkazing; indikator miltillaydi.
5. Ilovada «+» tugmasini bosing, qurilmani tanlang va ko‘rsatmalarga amal qiling.
6. Ulangach, uchala kanalning boshqaruvini tekshiring.

SAVOLLAR VA JAVOBLAR

Ilovaga ulanmayaptimi?

Ta’minot, 2,4 GHz tarmoq, Wi-Fi paroli va router masofasini tekshiring.

Wi-Fi uzilsa nima bo‘ladi?

Mos devor kaliti orqali mahalliy boshqaruv odatda ishlaydi; masofaviy boshqaruv uchun tarmoq kerak.

Wi-Fi tarmog‘ini almashtirish?

Ilovada yangi Wi-Fi tarmog‘i bilan ulashni takrorlang.

TUYA SMART



Muhim: sayt uchun moslashtirilgan yo‘riqnoma. Xususiyatlar original buklet fotosuratidan olingan; xavfsiz ulash uchun faqat qurilma korpusidagi original sxemadan foydalaning.