ESS / ELECTRICAL SOLUTIONS

Mahsulot kodi 4710

ESS FS-D7416

Sim izolyatsiyasini yechish uchun avtomatik stripper

Foydalanish bo‘yicha qisqa yo‘riqnoma



4–16 mm²
Sim tomirining kesimi

12–6 AWG
Asbobdagi belgi

01 Sim va asbobni tekshiring

Ishni boshlashdan oldin malakali elektrik zanjirni tok manbaidan uzishi, qayta ulanishining oldini olishi va simda kuchlanish yo‘qligini tekshirishi kerak. Sim tomirining kesimi 4–16 mm² oralig‘ida bo‘lishi kerak.

02 Yechiladigan uzunlikni belgilang

Klemma yoki kabel uchligi uchun qancha izolyatsiya yechish kerakligini uning yo‘riqnomasidan aniqlang. Dastalarni oching. Sim uchini jag‘lar orasiga qo‘yib, belgilangan joyni pichoqlar bilan tekislang.

03 Izolyatsiyani yeching

Barmoqlaringizni jag‘lardan uzoq tuting. Simni qiyshaytirmay, dastalarni bir maromda siqing. Jag‘lar simni ushlab turadi, pichoqlar esa izolyatsiyani kesib ajratadi. Dastalarni bo‘shatib, simni oling.

04 Sim uchini ko‘zdan kechiring

Ochilgan qism uzunligini tekshiring. Tomirda kesik yoki uzilgan tolalar bo‘lsa, shikastlangan qismini kesib tashlang va sim uchini qayta tayyorlang.

Ish tugagach

Jag‘lardagi izolyatsiya qoldiqlarini cho‘tka bilan tozalang. Asbobni quruq joyda saqlang.