ESS / ELECTRICAL SOLUTIONS

Артикул 4710



ESS FS-D7416

Автоматический стриппер для снятия изоляции

Краткая инструкция по применению

4–16 мм²
Сечение жилы провода

12–6 AWG
Маркировка на инструменте

01 Подготовьте провод

До начала работы квалифицированный электрик должен отключить питание цепи, исключить повторное включение и проверить отсутствие напряжения на проводе. Убедитесь, что сечение жилы входит в диапазон 4–16 мм².

02 Определите длину зачистки

Найдите требуемую длину зачистки в инструкции к клемме или наконечнику. Разведите рукоятки и поместите конец провода между губками так, чтобы лезвия находились на границе зачищаемого участка.

03 Снимите изоляцию

Держите пальцы в стороне от губок. Удерживая провод ровно, плавно сожмите рукоятки. Губки зафиксируют провод, а лезвия надрежут и снимут изоляцию. Разожмите рукоятки и выньте провод.

04 Осмотрите жилу

Проверьте длину зачищенного участка. Если на жиле появились надрезы или оборвались отдельные проволоки, отрежьте повреждённый конец и повторите зачистку.

После работы

Удалите остатки изоляции с губок щёткой. Храните инструмент в сухом месте.