ESS / ELECTRICAL SOLUTIONS

Артикул 4711



ESS FS-D7026

Автоматический стриппер для снятия изоляции

Краткая инструкция по применению

0,2–6 мм²
Сечение жилы провода

24–10 AWG
Маркировка на инструменте

01 Подготовьте провод

Перед работой квалифицированный электрик должен отключить питание цепи, исключить повторное включение и проверить отсутствие напряжения. Убедитесь, что сечение жилы составляет от 0,2 до 6 мм².

02 Определите длину зачистки

Уточните длину зачистки в инструкции к клемме или наконечнику. Разведите рукоятки и расположите провод между губками так, чтобы лезвия находились на границе участка, с которого нужно снять изоляцию.

03 Снимите изоляцию

Держите пальцы в стороне от губок. Удерживая провод ровно, плавно сожмите рукоятки. Губки зафиксируют провод, а лезвия надрежут и снимут изоляцию. Разожмите рукоятки и выньте провод.

04 Осмотрите зачищенный конец

Проверьте длину оголённого участка и целостность жилы. Если видны надрезы или оборванные проволоки, отрежьте повреждённый конец и повторите зачистку.

После работы

Удалите остатки изоляции с губок щёткой. Храните инструмент в сухом месте.